



*Mit uns dampft man sicher!*

---

# Technische Spezifikationen

## Energig A2

Powered by Folomov

Leistungsstarkes schnelles intelligentes Ladegerät



## Haupteigenschaften

Ein kompaktes und leistungsstarkes 2-Schacht Ladegerät mit bis zu 3A Ausgang pro Schacht.

Die einfache Handhabung und die verständliche Anzeige an LC-Display machen dieses Ladegerät zu einem universalem Ersatz für Ni-Mh, Ni-Cd, LiFePo4 und Li-Ion Akkus.

## Technische Spezifikationen

- Input: AC 110V-265V / DC 12V 3A
- Output: DC 5V bis 1A

## Ladeströme (wählbar)

- Slot 1: 250mA, 500mA, 1A, 2A
- Slot 2: 250mA, 500mA, 1A, 2A, 3A

**Achtung:** Bei der Belegung von 2 Ladeschächten liegt der maximale Ladestrom bei 2A pro Schacht

- Gewicht ohne Netzteil: ca. 140 Gramm
- Gewicht mit Netzteil: ca. 375 Gramm
- Dimensionen: ca. 151 x 70 x 38 mm

## Kompatibel mit

- Ni-Mh / Ni-Cd: ca. 1,48V Ladespannung
- LiFePo4: ca. 3,7V Ladespannung
- Li-Ion: ca. 4,2V Ladespannung